

راهنمای فارسی
Genius
HS-930BT
هدست بلوتوثی



تهیه شده در بخش خدمات پس از فروش شرکت شاب

آدرس: تهران، چیدر، میدان ندا، پلاک ۵۸

تلفن: (۱۰ خط) ۲۲۶۸۶۸۱۸

www.shobtech.com
technical@shobtech.com



نکته مهم: امکان پاسخگویی به تماس تلفنی در این کالا وجود دارد ولی این کالا جهت استفاده به عنوان "هندزفری" مناسب نیست.

1. قابلیت‌های عمومی

روشن کردن

دکمه تغذیه را آن قدر فشار دهید تا نور آن آبی شود. اگر قبلاً وسیله ای وصل شده باشد، به صورت خودکار به همان وصل میشود، در غیر این صورت وارد حالت pairing میشود و نور آن به ترتیب قرمز و آبی چشمک زن میشود.

ورود به حالت جفت شدن (pairing)

اگر هدست قبلاً جفت شده است ، وقتی روشن شود به صورت خودکار به وسیله قبلی وصل میشود. اگر قبلاً به وسیله ای وصل نشده باشد ، وارد حالت جفت شدن میشود و نور آن به ترتیب قرمز و آبی چشمک زن میشود. وقتی متصل شد ، چراغ آبی دوبار در هر ۵ ثانیه چشمک آبی میزند.

جفت شدن

در حالت جفت شدن ، از یک موبایل بلوتوث دار یا وسیله بلوتوث دار مشابه برای انجام این کار استفاده کنید.

خاموش کردن

وقتی هدست روشن است، دکمه تغذیه را برای ۴ ثانیه فشار دهید، چراغ قرمز برای یک ثانیه چشمک میزند، هدست خاموش میشود.

شارژ

شارژر را به پورت یو اس بی هدست وصل کنید. (چراغ قرمز روشن میشود)

پاسخ به تماس تلفنی

برای پاسخ به تماس تلفنی ، دکمه تغذیه را کوتاه فشار دهید.

قطع تماس تلفنی

برای قطع تماس تلفنی ، دوباره دکمه تغذیه را کوتاه فشار دهید.

قطع تماس تلفنی

برای قطع تماس تلفنی ، دوباره دکمه تغذیه را کوتاه فشار دهید.

انتقال تماس تلفنی بین همدست و تلفن

برای ۱ ثانیه دکمه تغذیه را طولانی فشار دهید تا در طول تماس فعلی ، بین تلفن و همدست سوئیچ کنید.

رد تماس تلفنی

برای رد تماس تلفنی ، دکمه تغذیه را برای ۱ تا ۲ ثانیه طولانی فشار دهید.

افزایش ولوم صدا

برای افزایش ولوم صدا ، دکمه "+" را کوتاه فشار دهید.

کاهش ولوم صدا

برای کاهش ولوم صدا ، دکمه "-" را کوتاه فشار دهید.

سریع به جلو

دکمه "V" را طولانی فشار دهید

سریع به عقب

دکمه "A" را طولانی فشار دهید

آهنگ بعدی

برای رفتن به آهنگ بعدی ، دکمه "V" را کوتاه فشار دهید.

آهنگ قبلی

برای رفتن به آهنگ قبلی ، دکمه "A" را کوتاه فشار دهید.

پخش موزیک / توقف موزیک

وقتی همدست وصل شده ، برای پخش موزیک / توقف موزیک دکمه تغذیه را کوتاه فشار دهید.

استندبای

تحت حالت جفت شدن ، اگر هیچ دستگاهی برای وصل نباشد، وارد حالت استندبای میشود.

خاموش شدن خودکار

در حالت استندبای، اگر هیچ دستگاهی برای وصل نباشد، در ۲ دقیقه به صورت خودکار خاموش میشود.

ریست کارخانه ای

برای ۴ ثانیه دکمه "+" و "-" را فشار دهید ، یکبار چراغ به رنگ قرمز چشمک میزند تا تنظیمات کارخانه ای را برگرداند. اطلاعات pairing پاک میشود، لازم است دوباره وارد حالت Pairing شوید تا قابلیت بلوتوث فعال شود.

تماس تلفنی دوم

در صورتی که تماس تلفنی دومی وجود داشته باشد ، دکمه تغذیه را برای پاسخ به تماس دوم کوتاه فشار دهید یا دکمه تغذیه را برای ۱ ثانیه طولانی فشار دهید تا تماس دوم را رد کنید. در زمان پاسخ به تماس دوم، تماس اولی هولد خواهد شد. دکمه وسطی را برای یک ثانیه طولانی فشار دهید تا بین تماس دوم و اول سوئیچ کنید، دکمه وسطی را کوتاه فشار دهید تا تماس فعلی خاتمه یابد.

2. جفت شدن با یک موبایل یا دستگاه سرگرمی

- موبایل را روشن کنید و مطمئن شوید که بلوتوث آن روشن است.
- بلوتوث هدست را روشن کنید و آن را وارد حالت pairing بکنید.
- روی موبایل ، دستگاههای بلوتوثی را جستجو کنید. هدست را انتخاب کنید تا وارد حالت جفت شدن شود.
- موبایل شما جفت شدن را تأیید میکند و بعد YES/OK را فشار دهید.
- در آخر ، از روی موبایل "connect with device" را انتخاب کنید.

3. ورودی Line-in

وقتی شارژ باتری کم است یا از وسایل بلوث دار نمیتوانید استفاده کنید ، این هدست از ورودی جک ۳،۵ میلی متری پشتیبانی میکند.